

KONTUR LED

System modułowego oświetlenia konturowego zapewniający doskonale prostą linię konturu. Uzyskiwany efekt wizualny najbardziej przypomina standardowe neony jednak jest znacznie bardziej trwały, bezawaryjny i energooszczędny.

Jego główne zalety to:

- łatwość uzyskania linii prostych
- niskie zużycie energii
- bardzo długa żywotność
- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.



System doskonale nadaje się do zaznaczenia konturów brył lub otworów w dowolnych obiektach architektonicznych.

Profile wykonane są z trwałego poliwęglanu zabezpieczonego przed promieniowaniem UV dostępne są w odcinkach 3 m w kolorach białym, czerwonym, zielonym, niebieskim i bursztynowym. Dzięki połączeniu barw profili i kolorów światła uzyskiwanego ze źródeł LED możemy uzyskać dziewięć barw.

Typ	KONTUR LED 498				
Kolor świecenia	Biały	Czerwony	Zielony	Niebieski	Bursztynowy
Liczba LED w pakiecie	40 szt.				
Napięcie zasilające	12V DC				
moc pakietu [W]	1,8	1,9	2	1,9	1,9
efektywność [lm/1W]	72	20	40	5	15
długość fali [nm]	-	620-630	525-530	470-475	603-608
temperatura barwowa[K]	6500	-	-	-	-
temperatura pracy [st.C]	-40 ~ +60				
wymiary dł x sz x wys. [mm]	498 x 14 x 2				
kąt świecenia [stopnie]	120				
stopień ochrony	IP 67				
żywotność [h]	50 000				

Rury można ciąć z dokładnością do 2,5 cm, mogą być również łączone w dłuższe odcinki za pomocą łączników prostych i kątowych. Estetyczne wykończenie zapewniają zaślepki oraz uchwyty do mocowania.



Materiały użyte w systemie Kontur LED są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wszystkie łączenia i profile zapewniają szczelność i odporność na wilgoć. Użyte źródła światła dają pewność wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji. Dla wygody użytkownika zazwyczaj stosuje się hermetyczne zasilacze o odpowiedniej do potrzeb mocy:

Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 6W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 12W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 20W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 30W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 50W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 70W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 100W, IP67
Zasilacz do oświetlenia LED DC12V, 150W, IP67

Kontur LED dostarczamy do samodzielnego montażu lub z instalacją.
Urządzenia dostarczamy z 24 miesięczną gwarancją.